

# V364 Relay



Con antena Bluetooth® dentro del dispositivo

ACTUADOR CONECTADO CON ANTENA BLUETOOTH® DENTRO DEL DISPOSITIVO.



Convierte tus puntos de acceso en Smart.

Relay le permite abrir puertas eléctricas, cancelas motorizadas o cualquier actuador eléctrico que pueda activarse cerrando un contacto.


## Instalación oculta

El dispositivo Relay puede tener una antena Bluetooth integrada o externa, para poder instalar el dispositivo incluso en espacios de instalación no convencionales: la antena se puede instalar en otro punto y conectarse al dispositivo.

## Funciones del producto

- Permite abrir puertas eléctricas, cancelas motorizadas o cualquier actuador eléctrico que pueda activarse cerrando un contacto.
- REX (REquest to eXit = solicitud de salida = botón de apertura) es un input opto aislado para abrir el relé con un botón que puede estar a una distancia de hasta 100 metros.
- El relé de salida es un relé de señalización (1A) y puede configurarse como NA (por defecto) o NC mediante un puente dentro de la caja. Puede configurarse para diferentes funcionalidades.
- Reloj en tiempo real/Calendario
- Software actualizable in situ mediante teléfono Bluetooth® (Stand Alone).

# V364 Relay Con antena Bluetooth® dentro del dispositivo



### DIMENSIONES

- Ancho: 109 mm
- Alto: 53 mm
- Espesor: 26 mm

### MATERIAL

 Tecnopolímero

### COLOR

 Negro

cod. **5E066501**

### CRENCIALES DE ACCESO

- Smartphone

### INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- Bluetooth® Low Energy 5.1

### Características técnicas

#### FIRMWARE

1RIS

- Montaje en pared
- Montaje en carril DIN35
- En caja empotrada

#### RELEASE

2.0

#### CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

#### ALIMENTACIÓN

10÷30 Vcc (2W) 12÷24 Vac (4VA)

#### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-25°C ÷ +70°C

#### TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +70°C

#### ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

2 ENTRADAS: REX (Request to Exit = mando de apertura) y ENTRADA configurables.

2 SALIDAS: RELÉ 5 A y Relé de señalización 1 A configurables.

#### PAQUETE

1 Relay, 1 pasador de plástico para activar el Modo Programación, 1 clip de montaje en carril DIN con tornillos, 1 guía de instalación (EN/ES).

#### MONTAJE

### Compatibilidad con aplicaciones ISEO

| ARGO | LUCKEY | LSA | V364 |
|------|--------|-----|------|
| -    | •      | •   | •    |